

**DENVER<sup>®</sup>**  
**ELECTRONICS**

**BFH – 15 FITNES NARUKVICA**  
**UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE**



**PAMETNO**  
**TRAŽENJE**  
**BESKRAJNO ISTRAŽIVANJE**

## Radni uslovi koji se tiču telefona



iOS 8.0 i na gore



Android 4.4 i na gore



Bluetooth 4.0

## Brzi uvod



### 1. Skinite aplikaciju Denver BFH-15

Pomoću aplikacije neophodno je upariti smart sat i telefon. Pre skidanja aplikacije, imajte u vidu neophodne uslove koji se tiču telefona.

Aplikaciju nađite na Play ili App store-u. Pritisnite dugme za pretragu i skinite aplikaciju.

### 2. Paljenje uređaja i punjenje

Vodite računa o tome da je uređaj napunjen pre nego što počnete sa upotrebom. Ako uređaj nije dovoljno napunjen, stavite ga na punjač. Uređaj će se automatski upaliti (USB povežite u normalan DC port (5V – 500mA)) i krenuti sa punjenjem, kao što je prikazano na slici ispod. Sam uređaj bi trebalo da bude odvojen od narukvice pri punjenju.



← USB port za punjenje

### 3. Uparivanje sa drugim uređajem

U aplikaciji nađite opciju pomoću koje uparujete uređaje, vodeći računa o tome da je bluetooth uključen. Kada pretražujete i uparujete uređaje, dugo pritisnite na ekran uređaja u

aktivirajte uređaj koji će se pritom upaliti. Aplikacija će automatski pretražiti uređaje, odaberite ime uređaja i povežite uređaj sa aplikacijom.



**Odaberite uređaj u listi na smart telefonu**

## Kako koristiti uređaj

### Glavne funkcije:


Jednom pritiskom menjate funkciju. Ako zadržite određenu opciju onda ćete je aktivirati, a tako možete i promeniti režim.

Kada su uređaj i aplikacija povezani, uređaj će automatski pratiti i snimati Vašu aktivnost i spavanje, gde će ekran izgledati kao što je dole prikazano:



## 1. NORMALAN REŽIM


Vreme



Koračanje




Udaljenost



Kalorije




Otkucaji srca










**NAPOMENA:** opcija alarma i nalaženja telefona su prikazane samo onda kada ste te opcije uključili u aplikaciji.

## 2. OTKUCAJI SRCA

Kliknite na opciju BPM, prikazaće se plavo svetlo, neka vaša fitness narukvica bude na vašoj ruci, a na ekranu će se prikazati otkucaji srca.



## 3. OBAVEŠTENJA

Dolazeći poziv		Poruka	
Alarm		Previše neaktivnosti	
Baterija pri kraju		Punjenje	
Baterija puna			

### Instrukcije koje se tiču obaveštenja na ekranu:

1. Kada ste u dolazećem pozivu ili poruci, ekran će ostati na zadnjem prikazu i u dnu će se pomerati novo obaveštenje.
2. Ako imate poziv ili poruku, vna ekranu će se odmah pojaviti obaveštenje, nezavisno od režim u kojem se nalazite, a nakon toga se uređaj vraća u režim u kojem je i bio.

## INSTRUKCIJE KOJE SE TIČU FUNKCIJA NA UREĐAJU

### **Snimanje aktivnosti:**

Snima dnevne aktivnosti koje možete proveriti u aplikaciji, uključujući i korake, udaljenost i potrošnju kalorija

### **Praćenje sna:**

Uređaj automatski prepoznaje Vaše stanje i prati proces spavanja, kao i faze dubokog i lakog sna;

### **Obaveštenja:**

Alarm, poziv, neaktivnost, itd.uz tihi vibraciju.

### **Praćenje uređaja**

Ako se smart telefon nalazi van opsega bluetooth-a (5m), uređaj će vibrirati kako bi vas podsetio

### **Upravljanje kamerom:**

Ovom opcijom možete upravljati snimanjem slika

### **Skladištenje podataka:**

Podaci o aktivnosti se brišu nakon svakih 00:00 sati, ali sam uređaj čuva podatke o 7 dana, i nakon tog perioda podaci se brišu. Preporučujemo da sinhronizujete podatke sa aplikacijom makar jednom u 7dana.

## ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

### ► *Ne mogu da nađem uređaj koji treba da uparim?*

Vodite računa o tome da je Bluetooth opcija na telefonu uključena, kao i da Vaši telefoni podržavaju Android 4.4 i iOS 8.0 i naprednije verzije.

Vodite računa o tome da je sat pored telefona pri uparivanju (oko 0.5m) i u okviru normalnog operativnog opsega (10m).

Vodite računa o tome da je uređaj napunjen, u suprotnom ako problem postoji i nakon punjenja, pozovite nas.

### ► *Ne mogu da spojim uređaj sa aplikacijom?*

Neki smart telefoni se mogu ponašati čudno nakon reboot-a. Odradite Reboot Bluetooth-a ili telefona kako biste opet povezali uređaje.

### ► *Kako da vratim fabrička podešavanja?*

Vodite računa o tome da je uređaj povezan sa aplikacijom, uđite u aplikaciju, uđite u opciju Mine System Setting i odaberite opciju Reboot device.

### ► *Kako odraditi update uređaja?*

Vodite računa o tome da je uređaj povezan sa aplikacijom, uđite u opciju Device, pa potom Device update, sačekajte par minuta i update je gotov.

## OSNOVNE KARAKTERISTIKE

**Model:** BFH- 15

**CPU:** Realtek 8762-AG

**Senzor:** Gravitational acceleration sensor

**Težina:** 19g

**Tip baterije:** polimer litijumska punjiva baterija

**Kapacitet baterije:** 50mAh

**Sinhronizacija podataka:** bluetooth 4.0

**Radna temperatura:** -10 do 45 stepeni

**Nivo vodootpornosti i otpornosti na prašinu:** IP65

**Standby:** više od 7 dana

**Frekvencija:** 2402- 2480 MHz

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti  
može se preuzeti sa sajta [www.refot.com](http://www.refot.com)  
Dokument je podležan izmenama u slučaju  
tipografskih grešaka



**Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B**

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004  
e-mail: [info@refot.com](mailto:info@refot.com)

**OVLAŠĆENI SERVIS:** FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd

tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017

e-mail: [info@fotoservis.rs](mailto:info@fotoservis.rs)